

DS-PM1-D

Блок питания 12 В

Руководство пользователя

1 **Общая информация**

Блок питания 12 В является платой питания, предназначенной для подключения охранной панели AX PRO к источникам питания DC 12 В.

2 **Установка**

Перед началом
Убедитесь, что устройство отключено от сети. При установке блока питания соблюдайте общие правила безопасности.

1. Снимите монтажную плату охранной панели.
2. Выключите кнопку питания устройства. Отсоедините кабели питания и Ethernet.
3. Ослабьте винты и снимите заднюю крышку.
4. Удалите винты, фиксирующие платы на корпусе устройства.
5. Снимите платы, удерживая их в одной плоскости и не отсоединяя.
6. Снимите оригинальный блок питания (меньший по размеру) с материнской платы.
7. Подключите блок питания к материнской плате с помощью контактной клеммы.
8. Закрепите платы и корпус охранной панели с помощью ранее ослабленных винтов.
9. Подсоедините кабель питания и кабель Ethernet, затем включите переключатель питания.

Спецификации

Совместимость	Панель AX PRO
Входное напряжение	DC от 8 до 24 В
Выходное напряжение	DC 5,5 В
Входной ток	До 2 А
Выходное напряжение	До 2 А
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Размеры	80 x 90 x 15 мм
Масса	35 г